

# LVS 1/2 BP

Aspirateur poussières à batterie LVS 1/2 Bp doté d'une excellente puissance d'aspiration grâce à la technologie de filtre cyclonique. Polyvalent, puissance d'aspiration réglable sur 3 niveaux, filtre HEPA 13, suceur pour sols et suceur pour fentes.



## Référence

**1.394-112.0**

- Puissance de nettoyage sans fil et nettoyage en profondeur des surfaces textiles et des sols durs
- Technologie de filtre cyclonique : puissance d'aspiration élevée et constante
- Suceur pour sol actif 25 cm, suceur pour fentes, filtre HEPA 13, support mural

## Caractéristiques techniques

Code EAN	4066529137791	
Plateforme de batterie	Plateforme de batterie 36 V	
Volume de la cuve	I	0,35
Matériau de la cuve	Plastique	
Niveau de pression acoustique	dB (A)	72
Débit d'air	l/s	15
Puissance nominale	W	350
Dépression	mbar / kPa	220 / 22
Nombre de batteries nécessaires	Pièce(s)	1
Autonomie par charge de la batterie	min	Mode eco efficiency : env. 80 (5,0 Ah) / Mode Power : env. 28 (5,0 Ah) / Mode eco efficiency : env. 40 (2,5 Ah) / Mode Power : env. 14 (2,5 Ah)
Courant de charge	A	2,5
Couleur	anthracite	
Poids sans accessoires	kg	2
Poids emballage inclus	kg	3,8
Dimensions (L x l x h)	mm	186 x 250 x 1150

## Équipement

Version	Batterie et chargeur non inclus
Mode eco efficiency	<input checked="" type="checkbox"/>
Nombre de tubes d'aspiration	Pièce(s)
Suceur pour sol actif	1
Suceur pour fentes	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre de protection du moteur	<input checked="" type="checkbox"/>
Type de filtre HEPA	Filtre HEPA 13
Support mural	<input checked="" type="checkbox"/>

Standard.



#### Qualité professionnelle : particulièrement robuste et durable

- Technologie unique de filtre cyclonique pour une puissance d'aspiration élevée et constante.
- Moteur EC sans charbons pour une longue durée de vie et une résistance élevée à l'usure.
- Innovant, il permet de gagner du temps : système de filtration facile à entretenir.

#### Performance de nettoyage exceptionnelle

- Nettoyage adapté aux besoins : 3 différents modes de nettoyage au choix.
- Élimine efficacement la poussière et la saleté sur toutes les surfaces. Parfait pour le nettoyage manuel de lieux spécifiques.
- Liberté de mouvement illimitée et fonctionnement sur batterie longue durée grâce à la batterie 36 V.

#### Filtre HEPA 13 hautes performances

- Pour un niveau de sécurité maximal dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène.
- Taux de filtration et de séparation élevé de 99,95 % permettant de retenir les particules les plus fines.
- Certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019.

**ACCESOIRES POUR LVS 1/2 BP****1.394-112.0**

		Référence	Descriptif	
<b>FILTRE T/NT</b>				
<b>HEPA Filter</b>				
Filtre HEPA 13 LVS 1/1 Bp et LVS 1/2 Bp	1	2.885-914.0	Filtre HEPA 13 certifié selon la norme DIN EN 1822:2019 avec un taux de séparation de 99,95 %. Pour augmenter la capacité filtrante et améliorer la qualité de l'air expulsé.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Filtre de sortie d'air</b>				
Filtre de protection du moteur, 1 Pièce(s), LVS 1/1 Bp, LVS 1/2 Bp	2	2.885-915.0	Le filtre de protection du moteur protège efficacement le moteur contre les salissures et permet de prolonger la durée de vie des aspirateurs poussières sans fil LVS 1/1 Bp et LVS 1/2 Bp. Contenu : 1 unité.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SUCEURS</b>				
<b>Suceurs à fentes</b>				
Suceur pour fentes, DN 32, plastique, longueur 225 mm, pour LVS 1/2 Bp	3	2.885-916.0	Avec le suceur pour fentes en plastique d'un diamètre nominal DN 32, il est possible d'aspirer rapidement en profondeur les fentes et les coins. Longueur : 225 mm. Convient pour l'aspirateur poussières sans fil LVS 1/2 Bp.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESOIRES POUR ASPIRATEURS POUSSIÈRES</b>				
Support mural pour LVS 1/2 Bp	4	2.885-920.0	Le support mural permet de ranger l'aspirateur poussières sans fil LVS 1/2 Bp de manière pratique, sûre et confortable et de garder l'appareil toujours à portée de main.	<input checked="" type="checkbox"/>
Support FlexoMate pour LVS 1/2 Bp	5	2.885-918.0	Le support pour le chariot de nettoyage FlexoMate permet de ranger l'aspirateur poussières sans fil LVS 1/2 Bp de manière pratique, sûre et confortable et de garder l'appareil toujours à portée de main.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIES</b>				
Battery Power 36/25	6	2.445-030.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
Battery Power 36/50	7	2.445-031.0	Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
<b>CHARGEURS</b>				
Chargeur rapide Battery Power 36 V	8	2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
<b>KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR</b>				
Démarrage kit Battery Power 36/25	9	2.445-064.0	Le kit de démarrage Battery Power 36/25 inclut une batterie interchangeable Battery Power 36 V/2,5 Ah ainsi qu'un chargeur rapide 36 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
Démarrage kit Battery Power 36/50	10	2.445-065.0	Kit de démarrage Battery Power 36/50 avec batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah et chargeur rapide 36 V. Utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIES</b>				
Battery Power+ 36/60	11	2.042-022.0	Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts surpuissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	<input type="checkbox"/>
<b>CHARGEURS</b>				
Chargeur universel Battery Power+ 18-36	12	2.445-054.0	Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.	<input type="checkbox"/>

Standard.  Accessoires optionnels.